

Макара кабелен удължител

Арт. №10133



IP44 – за външна употреба

Тежък гумен маркуч H07RN-F 3G2,5 с дължина 33 метра

230 V ~ / 16 A / макс. натоварване до 3500 W

1000Watt 
3500Watt 



**Ръководство
за употреба**

Български

Превод от немски език на оригиналната инструкция



Указания за безопасност:

- Преди всяка употреба проверявайте макарата за повреди.
- Не правете никакви промени по макарата.
- Дръжте макарата далеч от източници на топлина.
- За да извадите щепсела на макарата от контакта, го издърпайте за щепсела, не за кабела.
- Не дърпайте кабела над остри ръбове или предмети.
- Поставете макарата на безопасно място и проверете дали е стабилна.
- Избягвайте механичното натоварване.
- Избягвайте пренавиването на кабела.
- Не поставяйте кабела във вода.
- Уверете се, че когато работите на открито, се включват само електрически устройства, които са одобрени за работа на открито.
- Не извършвайте самостоятелни ремонти по макарата. Обърнете се към квалифициран електротехник или към Вашия търговец.
- Работете с макарата само при одобрени и подходящи условия на околната среда.
- Не работете с макарата във взривоопасна среда.
- Уверете се, че преди да включите уредите към захранването, те са предварително изключени.
- Не използвайте макарата, ако сте под въздействието на лекарства, алкохол или наркотици.
- Не покривайте макарата, тъй като съществува риск от пожар поради натрупване на топлина.
- Дръжте макарата далеч от деца.

Пускане в експлоатация

- Преди експлоатация проверете макарата за повреди.
- Поставете щепсела в подходящото гнездо със същия или по-висок клас на защита.
- Включвайте устройства, съответстващи на този тип защита. Уверете се, че те са изключени предварително, за да не се стартират автоматично.
- Спазвайте ограниченията за натоварване!
- Уверете се, че макарата е изключена от контакта при отвиване и навиване.

Обслужване

- Не използвайте макарата, ако той е видимо повредена.
- Маркирайте повредената макара, така че другите хора да не използват удължителя.
- В случай на повреда, макарата трябва незабавно да се извади от употреба и повредата да се отстрани пот квалифициран електротехник.
- В контакта поставяйте само щепсели, съответстващи на типа защита и типа щепсел.
- Контактите IP44 разполагат с предпазен ръб. При вкарването на щепсели, внимавайте да са напълно вкарани и предпазният ръб на щепсела да е под предпазния пръстен на контакта.
- Проверете макарата за повреда, преди да вкарате щепсела. Внимавайте максималното натоварване на контактите да е максимум 3500 W.

1000Watt 
3500Watt 

Декларация за съответствие

С настоящото as-Schwabe GmbH заявява, че макарата кабелен удължител с артикулен номер 10133, е в съответствие с основните изисквания и останалите разпоредби на Директивата за ниско напрежение 2014/35 / ЕС.

Пълната декларация за съответствие може да бъде изпратена по пощата на адрес: as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen или да бъде изискана по имейл на адрес info@as-schwabe.de.

DIN EN 61242 A11+A12:2006

DIN EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21:2012-01

DIN EN 0620-2-1:2016-01

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com