# Продуктова информация
## Характеристики

# 20462
Автоматичен прекъсвач E60+ Domae 3P, 40A, крива C, 6000

## Основни

| | |
|---|---|
| Обхват | Domae |
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | Domae MCB |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Описание на полюсите | 3P |
| Брой защитени полюси | 3 |
| Максимален [In] номинален ток | 40 A |
| Тип на мрежата | AC |
| Техлнология изключвателно устройство | Термо-магнитна |
| Крива | C |
| Изключвателна способност | Icn 6000 A |

## Допълнителен

| | |
|---|---|
| Честотна мрежа | 50/60 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 400 V AC 50/60 Hz |
| Магнитно изключване | 5...10 x In |
| Работна изключвателна възможност | 6000 A 100 % x Icn в съответствие с EN/IEC 60898-1 |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Щифт |
| Локална сигнализация | Грешка при изключване |
| Монтажен режим | Скоба |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| 9 mm щифтове | 6 |
| Височина | 81 mm |
| Широчина | 54 mm |
| Дълбочина | 78.5 mm |
| Тегло на продукта | 0.285 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Свързване - клеморед | Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...35 мм² Твърд wire(s)<br>Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...25 мм² Гъвкав wire(s) |
| Захват на проводника | 14 mm (Отгоре или отдолу) |
| Затягащ момент | 3.5 N.m (Отгоре или отдолу) |
| Защита от земна утечка | Без |

## Околна среда

| | |
|---|---|
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529<br>IP40 за модулно табло в съответствие с IEC 60529 |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-1 |
| Относителна влажност | 95 % ( 55 °C ) |
| Температура на околния въздух при работа | -25...60 °C |

& nbsp; & nbsp; & nbsp; Информацията, предоставена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на производителността на продуктите. Тази документация не е предназначена за заместител и не трябва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за конкретни приложения на потребителите. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, оценка и тестване на продуктите по отношение на съответното специфично приложение или използване. нито Schneider Electric Industries SAS, нито някоя от неговите филиали или дъщерни дружества, не носи отговорност или отговорност за злоупотреба с информацията, съдържаща се тук.

| | |
|---|---|
| Температура на околния въздух за складиране | -40...70 °C |