

Прекъсвач Schrack Technik моторен със защита срещу претоварване триполюсен 3P, 2.2-3.2 А А, 690 V



MOTOR PROTECTION SWITCHES UP TO 100A

BES MOTOR PROTECTION SWITCH, SIZE 0



BES000400

SCHRACK INFO

For mounting BES0.. onto contactor size 0 use LSZ0D002 (AC) or LSZ0D004 (DC).
For mounting BES0.. onto contactor size 00 use LSZDD006 (AC-DC).

DESCRIPTION	S.C.B.C. – I _{cu} ¹⁾	SETTING RANGE / kW ²⁾	SIZE	ORDER NO.
ALEA MOTOR PROTECTION SWITCH SIZE 0				
Motor protection switch 0,16A, Class 10	100kA	0,11-0,16A / 0,04kW	0	BES00016
Motor protection switch 0,20A, Class 10	100kA	0,14-0,20A / 0,06kW	0	BES00020
Motor protection switch 0,25A, Class 10	100kA	0,18-0,25A / 0,06kW	0	BES00025
Motor protection switch 0,32A, Class 10	100kA	0,22-0,32A / 0,09kW	0	BES00032
Motor protection switch 0,40A, Class 10	100kA	0,28-0,40A / 0,09kW	0	BES00040
Motor protection switch 0,50A, Class 10	100kA	0,35-0,50A / 0,12kW	0	BES00050
Motor protection switch 0,63A, Class 10	100kA	0,45-0,63A / 0,18kW	0	BES00063
Motor protection switch 0,80A, Class 10	100kA	0,55-0,80A / 0,18kW	0	BES00080
Motor protection switch 1,00A, Class 10	100kA	0,70-1,00A / 0,25kW	0	BES00100
Motor protection switch 1,25A, Class 10	100kA	0,90-1,25A / 0,37kW	0	BES00125
Motor protection switch 1,60A, Class 10	100kA	1,10-1,60A / 0,55kW	0	BES00160
Motor protection switch 2,00A, Class 10	100kA	1,40-2,00A / 0,75kW	0	BES00200
Motor protection switch 2,50A, Class 10	100kA	1,80-2,50A / 0,75kW	0	BES00250
Motor protection switch 3,20A, Class 10	100kA	2,20-3,20A / 1,10kW	0	BES00320
Motor protection switch 4,00A, Class 10	100kA	2,80-4,00A / 1,10kW	0	BES00400
Motor protection switch 5,00A, Class 10	100kA	3,50-5,00A / 1,50kW	0	BES00500
Motor protection switch 6,30A, Class 10	100kA	4,50-6,30A / 2,20kW	0	BES00630
Motor protection switch 8,00A, Class 10	100kA	5,50-8,00A / 3,00kW	0	BES00800
Motor protection switch 10A, Class 10	100kA	7,00-10,0A / 4,00kW	0	BES01000
Motor protection switch 12,5A, Class 10	100kA	9,00-12,5A / 5,50kW	0	BES01200
Motor protection switch 16A, Class 10	50kA	11,0-16,0A / 7,50kW	0	BES01600
Motor protection switch 20A, Class 10	50kA	14,0-20,0A / 7,50kW	0	BES02000
Motor protection switch 22A, Class 10	50kA	17,0-22,0A / 11,0kW	0	BES02200
Motor protection switch 25A, Class 10	50kA	20,0-25,0A / 11,0kW	0	BES02500

¹⁾ Short-circuit breaking capacity at 400 V AC.

²⁾ Guide value for 4-pole standard motors at 50 Hz 400 V AC. The actual starting and rated data of the motor to be protected must be considered when selecting the units.

Продукт: [Прекъсвач Schrack Technik моторен със защита срещу претоварване триполюсен 3P, 2.2-3.2 A, 690 V](#)

Категория: [Моторни термичнотоклови защиты](#)

Бранд: [Schrack Technik](#)

Категория бранд: [Прекъсвач Schrack Technik](#)