

## Акумулаторен ударен винтоверт



### HP333DZ

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Напрежение:                         | 12 V max CXT                |
| Капацитет на батерията:             | 1,5 / 2,0 / 4,0Ah           |
| Вид на батерията:                   | Li-ion                      |
| Об. на пр. ход / ниски:             | 0 - 450min <sup>-1</sup>    |
| Об. на пр. ход / високи:            | 0 - 1.700min <sup>-1</sup>  |
| Удари в минута / ниски:             | 0 - 6.750min <sup>-1</sup>  |
| Удари в минута / високи:            | 0 - 25.500min <sup>-1</sup> |
| Патронник:                          | 0,8 - 10mm                  |
| Макс. Ø - стомана:                  | 10mm                        |
| Макс. Ø - дърво:                    | 21mm                        |
| Макс. Ø - бетон:                    | 8mm                         |
| Макс. въртящ момент/твърд:          | 30Nm                        |
| Макс. въртящ момент: мек:           | 14Nm                        |
| Механични скорости:                 | 2                           |
| Шум: звуково налягане:              | 82,0dB(A)                   |
| Шум: звукова мощност:               | 93,0dB(A)                   |
| Шум: отклонение:                    | 3,0dB(A)                    |
| Вибрации: ударно пробиване в бетон: | 13,0m/s <sup>2</sup>        |
| Вибрации: пробиване в метал:        | 2,5m/s <sup>2</sup>         |
| Вибрации: отклонение (K):           | 1,5m/s <sup>2</sup>         |
| Размери (Д x Ш x В):                | 193 x 66 x 229mm            |
| Тегло (ЕРТА):                       | 1,3kg                       |



- Единична светодиодна подсветка
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Наличие на режим за ударно пробиване, подходящ за пробиване на отвори в бетон и други повърхности.