

Акумулаторен верижен трион



DUC306Z

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Напрежение: | 18 + 18 V LXT |
| Капацитет на батерията: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Вид на батерията: | Li-ion |
| Маслен резервоар: | 0,2l |
| Стъпка на веригата: | 3/8" |
| Широчина на водача: | 1,1mm |
| Дължина на ножа: | 300mm |
| Скорост на веригата: | 0 - 20m/sek |
| Output power: | 1,2kW |
| Шум: звуково налягане: | 89,0dB(A) |
| Шум: звукова мощност: | 103,0dB(A) |
| Шум: отклонение: | 3,0dB(A) |
| Вибрации: рязане: | 3,6m/s ² |
| Вибрации: отклонение (K): | 1,5m/s ² |
| Размери (Д x Ш x В): | 556 x 205 x 232mm |
| Тегло (ЕРТА): | 5,1kg |



- Ниското ниво на шум прави инструмента подходящ за използване на обществени места или в жилищни комплекси.
- Автоматично смазване на веригата.
- Captive nuts prevent loss of nuts
- Удобната предна ръкохватка и ергономичният корпус идеално пасват на ръцете на потребителя и осигуряват по-голям комфорт и ефективност по време на работа с инструмента.
- Torque boost mode temporary boosts the current limiter to increase power for cutting thicker branches