

## DUC150Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Маслен резервоар:	0,055l
Стъпка на веригата:	0,325"
Широчина на водача:	1,1mm
Дължина на ножа:	150mm
Скорост на веригата:	8m/sek
Output power:	0,32kW
Шум: звуково налягане:	79,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	87,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: рязане:	4,8m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	459 x 90 x 249mm
Тегло:	2,0kg



- Compact and powerful for trimming trees or pruning orchard trees, it will also come in handy when building wooden structures
- Автоматично смазване на веригата.
- Ключът за блокиране предотвратява случайното включване на инструмента.
- Movable guard covers the upper side of guide bar, and opens gradually wider as saw chain cuts deeper in branch
- Смяна и обтягане на веригата без помощта на инструменти.