

# Akku-Multiladegerät LXT/XGT

## BCC01

LXT/XGT • 8 Steckplätze • 18 V •  
40 V max

Zum Laden von bis zu 8 x XGT oder 8 x LXT Akkus (4 davon zeitgleich). Lieferung erfolgt ohne Akkus.

Akku-Multiladegerät für bis zu 8x XGT oder 8x LXT Akkus. Ideal für Baustellen außerhalb des Stromnetzes oder wenn mehrere Akkus gleichzeitig benötigt werden. Kann auf verschiedene Weise als Ladestation und als Tragekoffer verwendet werden. Der Koffer ist IPX4-kompatibel und kann mit einem Vorhängeschloss versehen werden, damit die Akkus sicher und geschützt sind.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Ladezeit 2,0 Ah	x4 = 75 min / x8 = 150 min
Ladezeit 2,5 Ah	x4 = 90 min / x8 = 180 min
Ladezeit 4,0 Ah	x4 = 145 min / x8 = 290 min
Ladezeit 5,0 Ah	x4 = 175 min / x8 = 350 min
Länge des Netzkabels	2 m
Produktabmessung (L x B x H)	295 x 407 x 320 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-Ion
Akku-Serie: XGT	✓
Ladezeit 8,0 Ah	x4 = 280 min / x8 = 560 min
Gewicht ohne Akku	6,5 kg
Menge	1

### Spezifikationen

- Wechselndes Laden von Akkus, die an mehreren Anschlüssen angeschlossen sind
- Mehrere Geräte können an eine einzige Steckdose angeschlossen werden
- Entwickelt für den Anschluss an MAKPAC-Träger
- Drehbare Doppelgriffe
- Anzeige des Ladestatus
- Abnehmbarer Deckel und vertikale oder horizontale Platzierung des Koffers
- Loch für Vorhängeschloss zum Schutz vor Diebstahl



# Weitere Informationen