

Мултицет Fervi дигитален Udc, Uac, Idc, Iac, R, T, 750 V, 1000 V,
20 A, T050





DCV	200 mV $\pm 0,5\%$
DCV	2 V - 20 V - 200 V $\pm 0,8\%$
DCV	1000 V $\pm 0,1\%$
ACV	2mV - 20 V - 200 V $\pm 1,0\%$
ACV	750 V $\pm 1,2\%$
DCA	2 mA - 20 mA $\pm 1,8\%$
DCA	200 mA $\pm 2,0\%$
DCA	20 A $\pm 2,0\%$
ACA	200 mA $\pm 2,0\%$
ACA	20 A $\pm 3,0\%$
RES	200 Ω ; $\pm 1,0\%$
RES	2K Ω ; - 20K Ω ; - 200K Ω ; - 2M Ω ; $\pm 1,0\%$
RES	20 M Ω ; $\pm 1.0\%$
RES	200 M Ω ; $\pm 5.0\%$
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μ F - 20 μ F $\pm 4\%$
Temperature	-40 °C - 400 °C $\pm 1,0\%$
Temperature	400 °C - 1000 °C $\pm 1,5\%$
Battery	9 V
EAN Code	8012667164515

Продукт: [Мултицет Fervi дигитален Udc, Uac, Idc, Iac, R, T, 750 V, 1000 V, 20 A, T050](#)

Категория: [Измерване на ток](#)

Бранд: [Fervi](#)

Категория бранд: [Мултицет Fervi](#)