

Мултицет V & A Instrument дигитален Udc, Uac, Idc, Iac, R, T, 750 V, 1000 V, 10 A, MS8221A

Спецификация

Мултиметър MS8221A, MASTECH

Избор на обхват Ръчен

LCD дисплей

Индикация за разряд на батерията - Да

Максимален брой показвания :1999

Напрежение DC 200m/2/20/200V±0.5%, 1000V±0.8%

Напрежение AC 200m/2/20/200V±0.8%, 750V±1.2%

Ток DC 200u/2m/20mA±0.8%, 200mA±1.2%, 10A±2.0% Ток AC 2m/20mA±1.2%, 200mA±1.8%, 10A±3.0%

Съпротивление 200/2K/20K/200K/2Mohm±0.8%, 20Mohm±1.0%

Тест на верига ДА /звуков сигнал/

Тест на диоди ДА

Тест на транзистори ДА

Запаметяване на текущи данни

Автоматично изключване

Окомплектовка :

- 3бр. батерии 1.5V, AAA

- Тестови проводници

- Thermocouple (тип K) (само

MS8221B)



MS8221 Series Mini Size Digital Multimeter са преносими професионални измервателни инструменти с красив LCD, който лесно се чете.

Еднократно задействане на превключвател за трансформация прави измерването удобно.

Осигурени са защита от претоварване и индикация за изтощена батерия, този цифров мултицет с малък размер е идеален за използване в полета, работилница, училище, хоби и домашни приложения.

Притежава функции за задържане на данни.

Име на компонентите:

1. LCD дисплей
2. Клавиш
3. Ротационен превключвател
4. hFE гнездо (с изключение на MS8221D)
5. Терминали

Обща поддръжка:

Периодично избърсвайте кутията с влажна кърпа и мек почистващ препарат. Не използвайте абразиви или разтворители.

Мръсотията или влагата в клемите може да повлияе на показанията.

За да почистите терминалите:

∞Изключете глюкомера и отстранете всички тестови проводници.

∞Премахнете всякаква мръсотия, която може да има в клемите.

∞Напоете нов тампон с почистващ и смазващ препарат (като WD-40).

∞Обработете тампона във всеки терминал. Смазващият агент изолира клемите от замърсяване, свързано с влагата.

За да избегнете токов удар или повреда на измервателния уред, не позволявайте попадане на вода в кутията. Отстранете тестовите проводници и всички входни сигнали, преди да отворите кутията

Продукт: [Мултицет V & A Instrument дигитален Udc, Uac, Idc, Iac, R, T, 750 V, 1000 V, 10 A, MS8221A](#)

Категория: [Измерване на ток](#)

Бранд: [V & A Instrument](#)

Категория бранд: [Мултицет V & A Instrument](#)