

Компактни дигитални мултиметри

PAN Pocketmeter-2

Смарт джобен мултиметър True RMS CAT III 600V с автоматичен избор на функции + NCV - Aug. 2025

- Индикатор за полярност при постоянно напрежение
- **Безконтактен детектор за напрежение с 2 нива (NCV)**
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- **Цветен LCD дисплей bis 3999**
- **Осветен цифров дисплей с аналогови графики 16 mm**
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- **Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма**
- **Автоматичен избор на обхват**
- Тест на диоди
- **LED фенерче**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Изпитвателни кабели, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN Pocketmeter-2
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Промениливо напрежение AC (V~)	1 mV - 600 V
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,001 Hz - 4 MHz
Капацитет (F)	1 pF - 4 mF
Точност (%)	0,5 % - 4,0 %
Размери на устройството	130 x 70 x 23 mm
Тегло (бруто/нето)	246 / 140 g
Нужна батерия(и):	2x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V



PAN Pocketmeter-2 Video DE:



PAN Pocketmeter-2 Video EN:

