

## Инверторен генератор Honda EU22i - 1.8KW/2.2кW



- Компактен, лек и изключително тих инверторен генератор
- Уникална технология на инвертора за висококачествена енергия, необходима за електронно оборудване - компютри
- EcoThrottle - автоматично регулира скоростта на двигателя в зависимост от натоварването, като води до 20% или повече икономия на гориво
- Възможност за паралелно свързване между два генератора, с цел удвояване на мощността
- Нисък разход на гориво
- Акустично изолиран корпус с модерна система за отработените газове от ауспуха

### Параметри:

- Номинално изходно напрежение: 230V
- Номинална честота: 50Hz
- Номинален ток: 7.0A
- Номинална мощност: 1.8 KW
- Максимална мощност: 2.2 KW
- Двигател: Honda GX120, 98.5 куб.см, 2.8к.с., 5000 об.мин, бензинов 4-тактов
- Регулиране на напрежението: инверторно
- Фази: монофазен
- Продължителност на работа при пълно натоварване: 3.50 ч
- Продължителност на работа при частично натоварване: 10.30 ч
- Запалване: ръчно
- Изход за постоянен ток: 12.0V, max 8.0A за зареждане на автомобилна акумулаторна батерия
- Ниво на шум LWA(dB): 81-89
- Ниво на шум LWA(dB) на отстояние 7м: 53-59
- Обем на двигателното масло: 0.40л
- Обем на резервоара: 3.6л
- Размери(ДхШхВ): 512x290x425мм
- Тегло: 20.70 кг