

Генератор Honda бензинов монофазен 6000 W, 11.7 к.с., 24.8 А, 230 V, EA6000N2 AVR

Каталожен номер EA6000N2

Макс. мощност VA	6000
Номинална мощност VA	5700
Напрежение V	230
Номинален ток A	24.8
Щепсел	1x16A-230V и 1x32A-230V
Регулиране на напрежението	AVR
Двигател	GX390 VSD9
Обем (cm ³)	390
Вместимост на резервоара L	6.1
Раб. време с 1 зареждане (h)	1ч39
Запалване	ръчно
Ниво на шум dB(A)	96.2
Размери Д x Ш x В (mm)	755 x 550 x 530
Тегло kg	67.4



Монофазният генератор EA 6000N2 AVR е с максимална мощност от 6.0 KVA и предоставя отлично качество на произведения ток, благодарение на AVR регулиране на напрежението и стабилната работа на двигателя при натоварване. Топ версията VSD9 на оригиналния двигател на Honda GX390 осигурява лесен старт, нисък разход и надеждна работа. Той е снабден със защита от претоварване и два извода: 16A 230V и 32A 230V. Този модел се използва за хранване на уреди, които изискват допълнителна стабилизация на напрежението, включително и на електронни уреди. Подходящ е като източник на резервно хранване.

Продукт: [Генератор Honda бензинов монофазен 6000 W, 11.7 к.с., 24.8 А, 230 V, EA6000N2 AVR](#)

Категория: [Генератори бензинови монофазни](#)

Бранд: [Honda](#)

Категория бранд: [Генератор Honda](#)