

## Генератор Honda бензинов монофазен 3000 W, 5.8 к.с., 11 А, 230 V, EA3000N1

**Монофазен, 3.0 KVA, AVR регулиране на напрежението, Двигател Honda GX200 VSD9**

Каталожен номер EA3000N1

Макс. мощност VA	3000
Номинална мощност VA	2500
Напрежение V	230
Номинален ток A	11.0
Щепсел	2x16A-230V
Регулиране на напрежението	кондензатор
Двигател	GX200 VSP
Обем (см <sup>3</sup> )	200
Вместимост на резервоара L	3.3
Раб. време с 1 зареждане (h)	2ч03
Запалване	ръчно
Ниво на шум dB(A)	95.3
Размери Д x Ш x В (mm)	600 x 450 x 450
Тегло kg	41



Монофазният генератор EA 3000 се характеризира с опростена конструкция и високо качество на използваните компоненти. Оригиналният двигател на Honda GX200 VSP осигурява лесен старт, нисък разход и надеждна работа. Генераторът е с макс. мощност от 3.0 KVA и е снабден със защита от претоварване и два 16A 230V извода. Този модел се използва в строителството, ремонтните дейности или за домашни нужди, за уреди, които не изискват допълнителна стабилизация на напрежението.

Продукт: [Генератор Honda бензинов монофазен 3000 W, 5.8 к.с., 11 А, 230 V, EA3000N1](#)

Категория: [Генератори бензинови монофазни](#)

Бранд: [Honda](#)

Категория бранд: [Генератор Honda](#)