Технически характеристики

Генератор Honda бензинов монофазен 6200 W, 11.7 к.с., 24.8 A, 230 V, EA6200MA

Монофазен, 6.2 KVA, Алтернатор с резервна мощност до 6.5 KVA

Каталожен номер EA6000N2



Макс. мощност VA	6200
Номинална мощност VA	5700
Напрежение V	230
Номинален ток A	24.8
Щепсел	2x16A-230V и 1x32A-230V
Регулиране на напрежението	кондензатор
Двигател	GX390
Обем (cm3)	390
Вместимост на резервоара L	6.1
Раб. време с 1 зареждане (h)	1ч39
Запалване	ръчно
Ниво на шум dB(A)	96.2
Размери Д x Ш x В (mm)	755 x 550 x 530
Тегло kg	75.5

Монофазният Heavy Duty модел EA 6200 се характеризира с опростена и здрава конструкция и високо качество на използваните компоненти. Топ версията VSD9 на оригиналния двигател на Honda GX390 осигурява лесен старт, нисък разход и надеждна работа. EA6200 е с MeccAlte алтернатор, който осигурява резерв до 6.5 KVA и предоставя повече мощност и сигурност. Генераторът е с макс. мощност от 6.2 KVA и е снабден със защита от претоварване и три контактни извода: 2 x 16A 230V и 1 x 32A 230V. Благодарение на голямата мощност и надеждност този модел е идеален за приложение в строителството

Продукт: Генератор Honda бензинов монофазен 6200 W, 11.7 к.с., 24.8 A, 230 V, EA6200MA
Категория: Генератори бензинови монофазни
Бранд: Honda
Категория бранд: Генератор Honda