Технически характеристики

Генератор Honda бензинов монофазен 3000 W, 5.8 к.с., 12.2 A, 230 V, EA3000N2 AVR



Монофазен, 3.0 KVA, AVR регулиране на напрежението, Двигател Honda GX200 VSD9

Каталожен номер EA3000N2

Макс. мощност VA	3000
Номинална мощност VA	2800
Напрежение V	230
Номинален ток A	12.2
Щепсел	2x16A-230V
Регулиране на напрежението	AVR
Двигател	GX200 VSD9
Обем (cm3)	200
Вместимост на резервоара L	3.3
Раб. време с 1 зареждане (h)	2ч03
Запалване	ръчно
Ниво на шум dB(A)	92.7
Размери Д x Ш x В (mm)	600 x 450 x 450
Тегло kg	42

Монофазният генератор EA 3000 AVR е с макс. мощност от 3.0 KVA и предоставя отлично качество на произведения ток, благодарение на AVR регулиране на напрежението и стабилната работа на двигателя при натоварване. Топ версията VSD9 на оригиналния двигател на Honda GX200 осигурява лесен старт, нисък разход и надеждна работа. Той е снабден със защита от претоварване и два 16A 230V извода. Този модел се използва в строителството, ремонтните дейности или за домашни нужди, за уреди, които изискват допълнителна стабилизация на напрежението.

Продукт: Генератор Honda бензинов монофазен 6200 W, 11.7 к.с., 24.8 A, 230 V, EA6200MA
Категория: Генератори бензинови монофазни
Бранд: Honda
Категория бранд: Генератор Honda